

Ecoflow - EF-ZMR610-B-EU - Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2 Max

Carga sin límites.

Con cuatro opciones de carga versátiles, nos hemos asegurado de que puedas cargar RIVER 2 Max prácticamente en cualquier lugar.

Referencia: EF-ZMR610-B-EU

Carga de 0 a 100% en solo 60 minutos.

Con la carga ultrarrápida de 60 minutos, siempre estarás listo para la próxima aventura. Carga del 0 al 100% con una salida de CA en solo 1 hora. Es 5 veces más rápido que la estándar del sector y un 38% más rápido que el RIVER Max.

Seguro y fiable durante 10 años de uso.

Con más de 3.000+ ciclos de batería al 100%, puedes utilizar RIVER 2 Max casi todos los días durante unos diez años. La química de las baterías LFP no solo ofrece una larga vida útil. Es más fiable, eficiente y seguro incluso a altas temperaturas. RIVER 2 Max tiene una de las garantías más largas del sector, por lo que te protegeremos durante los próximos 5 años.

Carga sin límites.

Con cuatro opciones de carga versátiles, nos hemos asegurado de que puedas cargar RIVER 2 Max prácticamente en cualquier lugar. Cargue con una salida de CA para una carga ultrarrápida de 1 hora, cargue sobre la marcha con la carga del coche y desconéctese de la red o sea ecológico con la carga solar rápida. RIVER 2 Max tiene una nueva opción de carga, USB-C. Conéctate y carga cómodamente en cualquier lugar que tenga una salida.

Hace funcionar hasta 80% de tu aparato electrónico de consumo.

Con una potencia de 500 W, RIVER 2 Max cubre la mayoría de sus necesidades esenciales. Pero, ¿por qué no llevar la potencia a otro nivel con el modo X-Boost? Enciéndalo para alimentar dispositivos de hasta 1000 W, incluido un ordenador de sobremesa o una batidora.

Grab-and-go-power.

Con un peso de solo 6 kg y un diseño fácil de transportar, RIVER 2 Max hace que la energía sea fácil de transportar.

Respaldo doméstico esencial con un modo de conmutación de 30 ms.

Prepara tus electrodomésticos para cortes inesperados. Con una rápida velocidad de conmutación de 30 ms, RIVER 2 Max mantiene en funcionamiento tus electrodomésticos esenciales.

La energía al alcance de la mano.

Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar y supervisar RIVER 2 Max desde la comodidad de tu teléfono. Conéctate mediante Wi-Fi o Bluetooth para utilizarlo de cerca o a distancia.

Carga 0-100% en 1 hora

La carga más rápida hasta la fecha.

RIVER 2 supera el estándar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 60 minutos. Es decir, 5 veces más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 38 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente la RIVER 2 mientras haces las maletas, para estar siempre preparado para viajes de última hora.

Química de batería LiFePO4

Segura, hasta 10 años de uso.

Con la química de batería LFP de larga duración mejorada en su núcleo, podrás cargar y agotar la batería de la Serie RIVER 2 más de 3000 veces. Esto se traduce en prácticamente 10 años de uso diario 16 veces más que la media del sector. Con las celdas LFP, la Serie RIVER 2 Serie es segura, duradera y altamente eficiente, incluso a altas temperaturas..

Sistema inteligente de protección de baterías

Nuestro avanzado sistema de gestión de baterías (BMS) monitoriza constantemente la tensión, la corriente y la temperatura de la Serie RIVER 2 con múltiples aspectos de protección, lo que prolonga su vida útil al máximo2

Hasta 1000 W con X-Boost

Tamaño reducido. Gran potencia.

La RIVER 2 Max tiene una salida de CA de hasta 500 W. ¿Necesitas alimentar una aspiradora o una sandwichera? Consigue hasta 1000 W con el modo X-Boost para utilizar hasta el 80 % de tus aparatos esenciales.

Peso reducido de solo 6 kg

Con un diseño compacto y portátil, nunca ha sido tan fácil obtener energía para viajar sin conexión a la red. Con un peso un 30 % más ligero que la generación anterior, la Serie RIVER 2 está preparada para alimentar todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.

Conmutación automática EPS < 30 ms

Cambio ultrarrápido a la energía de reserva del hogar.

Con una velocidad de cambio de menos de 30 ms, ni siquiera te darás cuenta de que se ha ido la luz. Utiliza la Serie RIVER 2 como fuente de alimentación de emergencia durante los cortes nocturnos para mantener en funcionamiento tus aparatos esenciales, desde una máquina CPAP hasta una pecera.

Aplicación EcoFlow

Control al alcance de la mano.

Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar y monitorizar la Serie RIVER 2, incluso de forma remota. Consulta los niveles de carga, personaliza la configuración y ajusta las velocidades de carga, todo ello desde la comodidad de tu teléfono.

Contenido de la Caja:

- 1.RIVER 2 Max
2. Cable de Carga CA
3. Cable de Carga del Coche
4. Cable de Conexión DC5521
5. Guía del Inicio Rápido

Especificaciones

Capacidad

512Wh

Peso neto

Aproximadamente 6kg

Dimensiones

270 x 260 x 196mm

Entrada de CA

220-240V~ 50Hz/60Hz, 660W Max

Entrada Solar

11-50V 13A, 220W Max

Entrada del Coche

12V/24V, 8A, 100W Max

Entrada/Salida USB-C

5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max

Salida de CC

12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max

Salida USB-A

5V, 2,4A, 12W Max

Salida de CA

Onda sinusoidal pura, 500W total (máximo 1000W),230V~50Hz/60Hz

Química de las celdas

LFP

Ciclos de vida útil

3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad

Temperatura de descarga

Entre -10°C y 45°C

Temperatura de carga

Entre 0 °C y 45 °C

Temperatura de funcionamiento óptima

Entre 20 °C y 30 °C

Temperatura de almacenamiento

Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)

Salida DC5521

13.6V, 3A, 36W Max

Control mediante aplicación

Wi-Fi, Bluetooth

1. Utilizando la RIVER 2 Max seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durarán 9,6 años hasta que descienda al 80 %.
2. El sistema BMS incluye sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, baja temperatura, baja tensión y sobrecorriente.
3. Cuando se cargan y descargan a alta potencia, RIVER 2 Max pueden hacer un ruido de hasta 62db.

ECOFLOW

USB-A
USB-C 100W
USB PORTS



DC ON/OFF

AC ON/OFF





100-120V a.c. (50/60Hz)

11-50V d.c. 13A MAX

Notable for Use in a repair facility

Consultez pour une utilisation dans une installation de réparation.

CAUTION: Risk of injury to persons. Do not use this device if the power cord or the battery cables are damaged in any way. The Device shall not be used in rain or humid environments. Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets.

MISE EN GARDE: Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation ou les câbles de la batterie sont endommagés de quelque façon. Cet appareil est destiné à une utilisation temporaire à l'intérieur et des précautions raisonnables doivent être prises lors de l'utilisation de cet appareil dans des conditions humides. Risque de décharge électrique. Branchez l'unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.

WARNING: Do not overcharge the internal battery. Do not smoke, strike a match, or cause a spark in the vicinity of the Device. Only charge the internal battery in a well ventilated area. Risk of Explosion. This equipment has arcing or sparking parts which should not be exposed to flammable vapors. The equipment should be located at least 807 mm (26'3") above the floor when used in a repair facility.

AVERTISSEMENT: Ne pas surcharger la batterie interne. Ne fumez pas, fumez, allumez une allumette ou produisez des étincelles à proximité de l'appareil. Chargez la batterie uniquement dans un endroit bien aéré. Risque d'explosion. Cet équipement comporte des pièces susceptibles de produire des arcs ou des étincelles ou d'enclencher des étincelles à des vapeurs inflammables. Cet équipement doit être placé à au moins 807 mm (26'3") au-dessus du sol lorsqu'il est utilisé dans un atelier de réparation.

EcoFlow RIVER 2 Max



Product Power Station (PSE)

Model: R2M

Capacity: 126Ah

Discharge Temperature: 0°C to 40°C

Charge Temperature: 0°C to 40°C

AC Input: 100-120V

DC Input: 12V/20A

DC Output: 12V/10A

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V



Warning

www.ecoflow.com

Model: R2M

Capacity: 126Ah

Discharge Temperature: 0°C to 40°C

Charge Temperature: 0°C to 40°C

AC Input: 100-120V

DC Input: 12V/20A

DC Output: 12V/10A

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

AC Output: 100-120V

