

Lokithor - J402 PRO - Arrancador de emergencia J402 PRO 3500A

El arrancador de baterías J402 PRO tiene una corriente de arranque superior de 2250 A y, tras una carga completa, permite hasta 60 arranques. Es apto para motores de gasolina.

SKU:J402 PRO

Descripciones:

LOKITHOR, la marca especializada en soluciones de energía de emergencia, ha lanzado recientemente el J402 PRO, una versión mejorada de su modelo original J402. Esta mejora incrementa la capacidad de arranque de la batería para una gama más amplia de vehículos e integra la función ConnectMax.

Con la incorporación de la tecnología ConnectMax. El innovador sistema ConnectMax detecta de forma inteligente la impedancia de la conexión de la pinza a la batería de su vehículo, garantizando un contacto óptimo en cada uso y optimizando la eficiencia de arranque de su arrancador de emergencia.

Con una potente capacidad de 88,8 Wh, el LOKITHOR J402 PRO demuestra nuestro compromiso de proporcionar soluciones prácticas para emergencias automotrices y es un arrancador de emergencia confiable con el que siempre puede contar.

Aplicaciones:

El arrancador de baterías J402 PRO tiene una corriente de arranque superior de 2250 A y, tras una carga completa, permite hasta 60 arranques. Es apto para motores de gasolina de menos de 9,5 litros y motores diésel de menos de 7,5 litros, incluyendo: coches, motocicletas, barcos, autocaravanas, quads, SUV, furgonetas, tractores, cortacéspedes y más.

Especificaciones:

Modelo: J402 PRO

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 240,32*106,5*60 mm

Cilindrada adecuada del moto: Hasta 9,5 l de gasolina / 7,5 l de diésel

Capacidad: 88,8 Wh

Pinzas: Rojo (+), Negro (-)

Corriente de arranque: 2250A

Corriente máxima: 3500A

Aporte:

CC: 12 V = 5 A (60 W MÁX.)

USB-C: 5 V = 3 A 9 V = 3 A 12 V-3 A 15 V = 3 A 20 V = 5 A (100 W MÁX.)

Producción:

USB-A: 5V-3A, 9V2A, 12V=1,5A (18W máx.)

USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V3A, 15V=3A, 20V=5A (100W máx.)

Tensión de arranque: 12V

Temperatura de carga: 0 ° a 45 °

Temperatura de funcionamiento: -20 ° a 50 °

Temperatura de almacenamiento: -20 ° a 50 °

Tiempo de carga: 0,9~1,4 horas

Vida de servicio:> 1000 ciclos (en buen estado)

Luz LED: 300 lúmenes, 3 modos







